

Gamme MP3000



CLAVIER LCD POUR CENTRALE MP3000

REF : KP3000-D

Résumé

LE CLAVIER KP3000-D PERMET DE COMMANDER ET DE PROGRAMMER LES SYSTÈMES DE LA SÉRIE MP3000. IL DISPOSE DE 2 POINTS (PRIO) PROGRAMMABLES INDIVIDUELLEMENT EN TANT QU'ENTRÉE OU SORTIE.

Description

LE CLAVIER EST RACCORDÉ À LA CENTRALE PAR BUS, PAR LEQUEL IL PEUT ÊTRE CONNECTÉ EN CASCADE, EN ÉTOILE OU EN MODE MIXTE. IL EST CONÇU POUR LA FIXATION SUR DES BOÎTIERS À ENCASTRER RECTANGULAIRES OU RONDS. **IL EST ÉQUIPÉ DE :**
ÉCRAN 2 X 16 AVEC RÉGLAGE DU CONTRASTE ET DE LA LUMINOSITÉ
9 LED DE SIGNALISATION
7 TOUCHES DE NAVIGATION MENU
12 TOUCHES ALPHANUMÉRIQUES DONT 3 POUR LA COMMANDE ALARME D'INCENDIE, DE SECOURS ET DE PANIQUE
2 POINTS PRIO (ENTRÉE/SORTIE) EMBARQUÉS

Caractéristiques

- **Tension nominale d'alimentation** : 13,8 Vcc
- **Tension de fonctionnement** : 10 à 14,5 Vcc
- **Courant absorbé nominal (Équilibrage simple)** : Veille 24 mA (13,8 Vcc) / Rétro-éclairage moyen 87 mA (13,8 Vcc) / Rétro-éclairage max. 147 mA (13,8 Vcc)
- **Courant max. fourni sur la borne PrIO** : 40 mA
- **Courant maximum fourni par la borne +V** : 100 mA
- **Longueur maximale du BUS** : 500 m
- **Dimensions (L x H x P)** : 151 x 125 x 29 mm
- **Certification EN50131** : Degré 2 Classe II

IF YOU LOVE YOUR BUILDING