



KIT VIDÉO MAINS-LIBRES MINI NOTE 2

REF : 1722/83

EST REMPLACÉ PAR LE 1722/93

Résumé

PERMETTANT 2 COMMANDES DOMOTIQUES RADIO

Description

SIMPLE ET COMPLET, LE KIT MINI NOTE 2 CONCENTRE L'ESSENTIEL DES FONCTIONNALITÉS LIÉES À L'INTERPHONIE VIDÉO ET À LA DOMOTIQUE POUR CONFORT MAXIMUM AU QUOTIDIEN. AVEC LE **TRANSFERT D'APPEL CALLME** ET LA DOMOTIQUE YOKIS EN OPTIONS, MINI NOTE 2 EST UN **PORTIER VIDÉO ÉVOLUTIF**, QUI S'ADAPTE À TOUS LES BESOINS.

CE VIDÉOPHONE EXISTE EN 1 OU 2 BOUTONS POUR LES HABITATIONS COMPOSÉES DE DEUX FAMILLES AVEC UNE ENTRÉE COMMUNE.

COMPOSITION DU KIT :

1 MONITEUR MIRO + ÉTRIER DE FIXATION :

- MAINS-LIBRES EN ABS BLANC FINITION BRILLANTE.
- ECRAN LCD COULEUR 4,3" (11 CM).
- ÉTRIER MÉTAL FOURNI POUR FIXATION MURALE AVEC AJUSTEMENT DE LA VERTICALITÉ.
- ENTRAXE DE FIXATION 60 MM ADAPTÉ AUX BOÎTES RONDES PLACO.
- POSE EN SAILLIE.
- RÉGLAGE DU NIVEAU DE LA SONNERIE + COUPURE AVEC SIGNALISATION.
- RÉGLAGE DE LUMINOSITÉ, CONTRASTE, COULEUR.
- 5 MÉLODIES AU CHOIX POUR L'APPEL DEPUIS LA PLAQUE DE RUE OU L'INTERCOMMUNICATION.
- 2 COMMANDES D'ACCÈS : OUVERTURE DE LA PORTE, OUVERTURE DU PORTAIL MOTORISÉ.
- 2 COMMANDES SUR CONTACTS SECS 50 MA/24 VCC POUR BRANCHEMENT D'UN ÉMETTEUR RADIO YOKIS E2BPP: POUR ÉCLAIRAGE, VOLETS ROULANTS,

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

SCÉNARIOS DE DÉPART OU D'ARRIVÉE.

- INTERCOMMUNICATION VERS DEUX AUTRES MONITEURS.
- FONCTION VIDÉOSURVEILLANCE PERMETTANT D’AFFICHER LES IMAGES PROVENANT DE LA PLAQUE DE RUE.
- 1 VOYANT DE FONCTION : MODE PROGRAMMATION ACTIVÉ.
- 1 SORTIE POUR SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE OU CARILLON SANS FIL 43410 ET 43305.
- DIMENSIONS (HXLXP) : 130 X 160 X 26 MM.

1 PLAQUE D'APPEL MIKRA :

- MODULE D'APPEL EXTÉRIEUR POUR INSTALLATION 2 FILS VIDÉO.
- IP 44, IK 7. POSE EN SAILLIE. MONTAGE ENCASTRÉE AVEC LE KIT OPTIONNEL RÉF. 1122/60
- AVEC GROUPE PHONIQUE D'UNE PUISSANCE SUPÉRIEURE À 100 DB, CAMÉRA COULEUR + LEDS BLANCHES HAUTE LUMINOSITÉ ET TOUCHE D'APPEL LUMINEUSE.
- CAMÉRA COULEUR CCD 1/3" OBJECTIF 2 MM. ANGLE DE VUE HORIZONTAL : 60°, VERTICAL : 46°.
- FAÇADE EN ZAMAC GRIS.
- RACCORDEMENT DES BOUTONS DE SORTIE.
- COMMANDE D'OUVERTURE DE LA SERRURE ÉLECTRIQUE DE PORTE PAR TENSION DE 12 V FOURNIE, TEMPORISABLE 0,3, 3, 6, 9 S.
- COMMANDE D'OUVERTURE DU PORTAIL MOTORISÉ PAR CONTACT SEC LIBRE DE POTENTIEL.
- DIMENSIONS (HXLXP) : 180 X 100 X 24 MM.

1 ALIMENTATION :

- ALIMENTATION : 230V/34,5VCC. PROTECTION ÉLECTRONIQUE PAR PTC.
- PERMET D'ALIMENTER AU MAXIMUM 1 PLAQUE, 4 MONITEURS.
- BOÎTIER MODULAIRE RAIL DIN 6 MODULES.

1 COUPLEUR DE BUS 2 FILS :

- PERMET DE CONNECTER UN BUS 2 FILS VERS LA PLAQUE ET UN BUS 2 FILS VERS LE MONITEUR PRINCIPAL ET LES ÉVENTUELS MONITEURS SECONDAIRES.
- BOÎTIER MODULAIRE RAIL DIN 2 MODULES.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING