

Gamme MP3000



KIT CENTRALE HYBRIDE 40 POINTS AVEC CLAVIER

REF : KT3040

Résumé

KIT ALARME ANTI-INTRUSION COMPOSÉ D'UNE CENTRALE MULTIFONCTION HYBRIDE MP3040 ET D'UN CLAVIER KP3000-D. CONNEXION LAN NATIVE, IDÉALE POUR LES INSTALLATIONS RÉSIDENTIELLES ET LE PETIT/MOYEN TERTIAIRE.

Description

Caractéristiques

- **Nombre de points (entrée/sortie) gérables par le système** : 40
- **Gestion par scénarios** : max 20
- **N. maximal d'événements dans la mémoire** : 1000
- **N. maximal d'utilisateurs, clés** : 50/50
- **Alimentateur switching** : 1,5A
- **Accumulateur pouvant être logé** : 12Vcc, 7Ah/9Ah
- **Dimensions centrale (H x L x P)** : 238 x 340 x 90 mm
- **Dimensions clavier (L x H x P)** : 151 x 125 x 29 mm
- **Certification EN50131-3-6** : Degré 2 Classe II
- **Certification EN50136** : SP6, DP2

CENTRALE POUR INSTALLATION D'ALARME, DE DOMOTIQUE ET DE VIDÉOSURVEILLANCE, IDÉALE POUR LES APPLICATIONS EN MILIEU RÉSIDENTIEL, PRIVÉ, COMMERCIAL OU PUBLIC.
STRUCTURE ÉVOLUTIVE AVEC ARCHITECTURE BUS, CONNEXION LAN NATIVE AVEC LA POSSIBILITÉ D'AJOUTER DES MODULES DE COMMUNICATION OPTIONNELS (2G, 4G, RTC, WIFI OU ZIGBEE).
CONÇUE POUR GARANTIR UNE GRANDE FACILITÉ DE MISE EN SERVICE ET UNE SOUPLESSE D'INSTALLATION.

CONTENU DU KIT :

1 CENTRALE MP3040, 40 POINTS, LIVRÉE DANS SON COFFRET PLASTIQUE ET ALIMENTATION 1,5A
1 CLAVIER SUR BUS KP3000-D

CARACTÉRISTIQUES DE LA CENTRALE MP3040 :

6 ENTRÉES + 2 POINTS « PRIO » + 1 ENTRÉE SABOTAGE (24H)
2 SORTIES : 1 RELAIS + 1 COLLECTEUR OUVERT
1 SORTIE + SR POUR ALIMENTATION DE DISPOSITIFS AUTO-ALIMENTÉS
1 BUS RS485
PORTS DISPONIBLES : 1 PORT LAN + 1 PORT USB TYPE B

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

PARTITIONNEMENT JUSQU'À 8 SECTEURS
SERVEUR WEB INTÉGRÉ
CONNEXION LAN NATIVE
CENTRALE EXTENSIBLE 2G, 4G, RF, ZIGBEE ET WIFI
VIA CARTES D'EXTENSIONS
POSSIBILITÉ DE MISE À JOUR DU SYSTÈME À
DISTANCE
ENVOI D'ALERTE ET NOTIFICATIONS PAR MESSAGES
VOCAUX (TTS), SMS, NOTIFICATIONS PUSH, EMAILS
COMPATIBLES AVEC LES CAMÉRAS ELKRON, URMET,
HIKVISION, DAHUA, ET LE PROTOCOLE ONVIF

CARACTÉRISTIQUES DU CLAVIER :

CLAVIER AVEC ÉCRAN LCD POUR CENTRALES SÉRIE
MP3000
ÉCRAN 2 X 16 AVEC RÉGLAGE DU CONTRASTE ET DE
LA LUMINOSITÉ
9 LED DE SIGNALISATION
7 TOUCHES DE NAVIGATION MENU
12 TOUCHES ALPHANUMÉRIQUES DONT 3 POUR LA
COMMANDE ALARME D'INCENDIE, DE SECOURS ET DE
PANIQUE
2 POINTS PRIO (ENTRÉE/SORTIE) EMBARQUÉS
CERTIFICATION EN50131 DEGRÉ 2 CLASSE II

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES :

LA CENTRALE NÉCESSITE UNE BATTERIE UPS1270GB
POUR FONCTIONNER (NON FOURNIE)

DÉCOUVRIR LA MP3000

IF YOU LOVE YOUR BUILDING