


Gestion

MODULE CALLME 2VOICE

REF : 1083/58A

RECEVEZ VOS APPELS VIDÉO SUR VOS
SMARTPHONES



Résumé

MODULE CALLME 2VOICE

Description

- RENVOI LES APPELS DE VOTRE VIDÉOPORTIER SUR VOS SMARTPHONES.
- FONCTIONNE AVEC L'APPLICATION GRATUITE ANDROÏD OU IOS "URMET CALLME".
- IL PREND LA PLACE D'UN MONITEUR DE L'INSTALLATION. MAXI 3 MONITEURS + LE TRANSFERT D'APPEL.
- APPEL VERS 4 SMARTPHONES MAXIMUM.
- CONNEXION À LA BOX DE L'APPARTEMENT EN WIFI OU PAR CÂBLE RJ45.
- ALIMENTÉ PAR LE BUS 2 VOICE.
- INTERFACE ETHERNET : 10/100 MBPS.
- WIFI 2,4 GHZ (CONFORME À IEEE 802.11 B/G/N) AVEC ANTENNE INTERNE.
- ABSORPTION MAXIMALE : 200 MA.
- PUISSANCE ABSORBÉE EN FONCTIONNEMENT : 6 W MAXIMUM.
- NOMBRE DE MODULES PAR COLONNE :
AVEC DU CÂBLE 2VOICE EN COLONNE - 7
AUTOALIMENTÉS PAR LE BUS, AU -DELÀ PRÉVOIR
UNE ALIMENTATION 1083/24 PAR MODULE.
AVEC DU CÂBLE SYT 5 OU 8/10 EN COLONNE - 2
AUTOALIMENTÉS PAR LE BUS, AU -DELÀ PRÉVOIR
UNE ALIMENTATION 1083/24 PAR MODULE.
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -5 ÷ +45°C.
- HUMIDITÉ MAX. : 95% HR.
- BOÎTIER MODULAIRE RAIL DIN 8 MODULES.
- DIMENSIONS H X L X P : 90 X 140 X 60 MM.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

ACCESSOIRES

- BOÎTIER MURAL POUR MONTAGE : RÉF. 1083/88

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 959 41 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE