

Modems et routeurs



KIT GPRS AVEC CENTRALE 4 PORTES

REF : KGPRS4P083

REPLACÉ PAR KGPRSV44P083

Résumé

KIT GPRS + CENTRALE IPCV4083 + 4 T25VK2 + ALIMENTATIONS

Description

KIT PRÊT À POSER COMPRENANT :

- 1 MODEM GPRS DANS BOÎTIER BLANC AVEC 10 ANS DE COMMUNICATION (MISES À JOUR ILLIMITÉES) : RÉF.: 18971013
 - 1 CENTRALE 4 PORTES IPCV4083 DANS BOÎTIER EN ABS ET BOUTON JAUNE
 - 1 ALIMENTATION POUR MODEM AL12/5A
 - 1 ALIMENTATION POUR CENTRALE 8500/2
 - 4 TÊTES DE LECTURE T25VK2
- PRODUITS FABRIQUÉS EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CENTRALE IPCV4083 :

- NOMBRE DE CLÉS MAX.: 5000
- NOMBRE DE SERVICES VIGIK : 200
- NOMBRE DE CENTRALES MAX. EN RÉSEAU : 4 PAR DÉFAUT, ET JUSQU'À 8 (VIA RÉF. EXT8IP)
- GESTION ET PROGRAMMATION À DISTANCE SUR LE SITE INTERNET VISIOSOFTWEB (WWW.VISIOSOFTWEB.COM)
- GESTION DES ÉVÉNEMENTS : 30 000 ÉVÉNEMENTS (SUR 30 JOURS MAXIMUM)
- TRANSFERT DES NOMS ET ACCÈS SUR PLATINE SANS LIGNE ADSL OU MODEM GPRS VIA MÉMOIRE MARRON (EN MODE CENTRALE NON CONNECTÉE)**
- COMPATIBLE AVEC TÊTE DE LECTURE 2 FILS T25VK2 EN CONTRÔLE D'ACCÈS UNIQUEMENT
- DISTANCE ENTRE CENTRALE ET TÊTE DE LECTURE : 100 MÈTRES
- ALIMENTATION CENTRALE : 12/26 VCC, 0.5A

Caractéristiques

- **Dimensions Centrale** : 70 x 70 x 20 mm
- **Modem GPRS** : 91 x 155 x 34 mm

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

MODEM GPRS 18971913 :

- CARTE SIM PRÉ-MONTÉE DANS LE MODEM EST MULTI-OPÉRATEURS : OANGE / SFR / BOUYGUES TELECOM
- RÉCEPTION OPTIMALE DU SIGNAL FRANCE MÉTROPOLITAINE ET DOM-TOM
- SÉLECTION AUTOMATIQUE DU MEILLEUR RÉSEAU DISPONIBLE SUR SITE
- CHANGEMENT AUTOMATIQUE DU RÉSEAU SI DÉFAILLANCE DU RÉSEAU INITIAL

FONCTIONNALITÉS

MODEM GPRS 18971013 (SOUS
WWW.VISIOSOFTWEB.COM)

- MISE À JOUR DES NOMS DES PLATINES DE RUE
- MISE À JOUR DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ DES BADGES DE CONTRÔLE D'ACCÈS (ANNULATION DE BADGES, CRÉATION/GESTION DE PASSES, ETC.)
- MISE À JOUR DES ÉCRANS DE HALL (1 ÉCRAN DE HALL/MODEM GPRS)
- REMONTÉES DES ALARMES TECHNIQUES (PORTE FORCÉE, PERTE DE COMMUNICATION DU MATÉRIEL DE CONTRÔLE D'ACCÈS OU ALARMES DE MAINTENANCE VIA INTERFACE 10 ENTRÉES ANALOGIQUES (RÉF. : 16121010) OU 10 ENTRÉES TOR (RÉF. 16121011)
- OUVERTURE DE PORTE À DISTANCE
- CONSULTATION DES ÉVÉNEMENTS DES CENTRALES DE CONTRÔLE D'ACCÈS (ÉVÉNEMENTS MÉMORISÉS UNIQUEMENT).
- INSTALLATION INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE (IP67).
INSTALLATION EXTÉRIEURE À PRIVILÉGIER.

COMPATIBILITÉ

- COMPATIBLE PLATINES 2VOICE
- NON COMPATIBLE AVEC OUTIL DE GESTION VISIOSOFT MONOPOSTE
- NON COMPATIBLE AVEC LES PLATINES RTC, E2W, FDI, BIBUS, ET HBS
- NON COMPATIBLE SARAH
- POSSIBILITÉ DE RELIER, PAR DÉFAUT, JUSQU'À 4 MODULES (CENTRALE/ÉCRAN DE HALL/MODULE D'ALERTE) PAR MODEM GPRS.
- POUR RELIER JUSQU'À 8 MODULES, AJOUTER LA RÉF. EXT8IP.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

ACCESSOIRES

• BORNISERS DÉBROCHABLES

TECHNOLOGIES

OPEN - 2 FILS - IP

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE