

Postes d'intercommunication



POSTE CHEF 3 DIRECTIONS + 2 COMMANDES

REF : 10052003

A POSER SUR UN BUREAU, OU EN FIXATION MURALE.

Résumé

POSTE CHEF 3 DIRECTIONS + 2 COMMANDES

Description

- POSTE D'INTERPHONIE À POSER SUR UN BUREAU, OU EN FIXATION MURALE.
 - COMMUNICATION SIMPLEX. PUISSANCE 4 W.
 - FONCTIONNE UNIQUEMENT AVEC DES POSTES SECONDAIRES.
 - 2 TOUCHES DE COMMANDE DE GÂCHE. SORTIE SUR CONTACT SEC NO 1A MAX.
 - 3 VOYANTS DE COMMUNICATION ET D'APPEL.
 - 3 TOUCHES DE PRISE DE LIGNE. 1 TOUCHE PAROLE/ÉCOUTE.
 - 1 BOUTON DE RÉGLAGE MICRO. 1 BOUTON DE RÉGLAGE HAUT-PARLEUR.
 - SONNERIE RÉGLABLE.
 - CONFORMITÉS AUX NORMES EUROPÉENNES DE SÉCURITÉ SELON NORME EN 60950.
 - BOÎTIER EN ABS, IP 40. CLASSE 1.
 - TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: 0° / +50 °C.
 - ALIMENTATION 230V/12V À PRÉVOIR : ENFICHABLE 1092/801, OU MODULAIRE 8500/2.
 - DIMENSIONS DU POSTE (H X L X P) : 240 X 187 X 62 MM.
-
- RACCORDEMENT SUR BOÎTIER DE CONNEXION. CAPACITÉ 1MM² MAXI.
 - ABS, IP 50 AVEC CORDON DE 3 MÈTRES FOURNI. FIXATION MURALE OU POSE SUR TABLE.
 - DIMENSIONS DU BOÎTIER DE CONNEXION (H X L X P) : 90 X 70 X 25 MM.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

PATRIMOINE TERTIAIRE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 959 41 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE