

Kits interphones audio



KIT AUDIO UTOPIA MIKRA / POSE EN SAILLIE / CÂBLAGE 2 FILS

REF : 1122/31

KIT VILLA AUDIO 2 FILS POUR UNE FAMILLE, AVEC
COMMANDES DE GÂCHE ET DE PORTAIL

Résumé

KIT AUDIO UTOPIA MIKRA / POSE EN SAILLIE /
CÂBLAGE 2 FILS

Caractéristiques

- **d0a6ac2-50f1-4e5d-b01e-0e56237ce60**
:

Description

LE KIT COMPORTE :

1 POSTE UTOPIA :

- POSTE ÉLECTRONIQUE POUR INSTALLATION 2 FILS.
- BASE EN ABS BLANC FINITION SATINÉE POUR FIXATION MURALE (CHEVILLES ET VIS FOURNIES).
- POINTS DE FIXATION PERMETTANT UN AJUSTEMENT DE LA VERTICALITÉ.
- COMBINÉ EN ABS BLANC FINITION SATINÉE ÉQUIPÉ DU HAUT-PARLEUR D'ÉCOUTE, D'UNE SONNERIE ET D'UN MICRO.
- IL EST RELIÉ À LA BASE PAR UN CORDON SPIRALÉ CONNECTABLE PAR PRISE RJ.
- UNE TOUCHE D'OUVERTURE DE PORTE EN ABS.
- UNE TOUCHE 2ÈME COMMANDE DISPONIBLE SANS AJOUT DE FIL (POUR MOTORISATION DE PORTAIL PAR EXEMPLE).
- DEUX EMPLACEMENTS DISPONIBLES POUR AJOUT DE TOUCHES SUPPLÉMENTAIRES.
- DEUX MÉLODIES AU CHOIX.
- RÉGLAGE DE VOLUME D'APPEL INTÉGRÉ ET ACCESSIBLE PAR L'UTILISATEUR À 3 POSITIONS : FORT-MOYEN-COUPURE
- SIGNALISATION DE LA COUPURE PAR UN TÉMOIN ROUGE.
- DIMENSIONS (HXLXP) : 225 X 90 X 50MM.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

LA PLAQUE D'APPEL MIKRA :

- MODULE D'APPEL EXTÉRIEUR POUR INSTALLATION 2 FILS AUDIO.
- ALUMINIUM IP 44
- ÉQUIPÉ DU GROUPE PHONIQUE ET D'UNE TOUCHE D'APPEL LUMINEUSE.
- RACCORDEMENT DU BOUTON POUSSOIR DE SORTIE POUR LA COMMANDE DE GÂCHE.
- RACCORDEMENT DU BOUTON POUSSOIR DE SORTIE POUR LA 2ÈME COMMANDE.
- COMMANDE D'OUVERTURE DE PORTE PAR TENSION DE 12 V.
- 2ÈME COMMANDE SUR RELAIS À CONTACT NO 1A/120VAC.
- DIMENSIONS (HXLXP) : 185 X 99 X 24 MM.

L'ALIMENTATION :

- TRANSFORMATEUR 230V/12V-1,1A
- BOÎTIER MODULAIRE RAIL DIN 3 MODULES
- PROTECTION ÉLECTRONIQUE PAR PTC

ACCESSOIRES

- POSTE SUPPLÉMENTAIRE UTOPIA (4 MAXI) RÉF. : 1129/52.
- SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE RÉF. : 9854/41.
- TOUCHE SUPPLÉMENTAIRE RÉF. : 1134/55.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING