

Kits préprogrammés



KIT VIGIK 1 PORTE - 5 APPARTEMENTS - AVEC 3 BADGES RÉSIDENTS PROGRAMMÉS PAR LOGEMENT

REF : 16090005

SIMPLIFIEZ-VOUS LE CONTRÔLE D'ACCÈS !

Résumé

KIT VIGIK 1 PORTE - 5 APPARTEMENTS - AVEC 3 BADGES RÉSIDENTS PROGRAMMÉS PAR LOGEMENT

Description

DÉPLOYEZ ENCORE PLUS RAPIDEMENT LE CONTRÔLE D'ACCÈS DANS VOS IMMEUBLES GRÂCE AUX KITS PRÉ-PROGRAMMÉS URMET.

LES KITS SONT LIVRÉS AVEC DES ENSEMBLES DE BADGES PROGRAMMÉS POUR UNE DISTRIBUTION IMMÉDIATE AUX RÉSIDENTS DE L'IMMEUBLE. LES KITS COMPRENNENT AINSI DES SACHETS DE 3 BADGES PAR APPARTEMENT.

KIT COMPOSÉ DE :

- 1 MICRO-CENTRALE DE CONTRÔLE D'ACCÈS VIT25M ET SA TÊTE DE LECTURE.
- 5 LOTS DE 3 BADGES PRÉPROGRAMMÉS.
- UN BADGE MAÎTRE DE PROGRAMMATION.

PRÉSENTATION DE LA MICRO-CENTRALE :

- CENTRALE AUTONOME 1 PORTE AGRÉÉE VIGIK.
- BORNES DÉBROCHABLES.
- DISTANCE CENTRALE-LECTEUR MAX: 2 M AVEC SYT 8/10È ET 30 M AVEC COAX 50 OHMS (TYPE RG58 C/U)
- SERVICES VIGIK PRÉPROGRAMMÉS.
- CAPACITÉ DE 100 SERVICES VIGIK.
- DATE, HEURE ET RELAIS PROGRAMMÉS.
- RELAIS NO/NF 5A.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- NÉCESSITE UNE ALIMENTATION 12VCA OU 11,5-25 VCC (ALIMENTATION CONSEILLÉE : 9000/230)
- SAUVEGARDE PAR PILE.
- GESTION EN LOCAL : 1500 CLÉS MEMOPROX.
- GESTION PAR INTERNET SANS DÉPLACEMENT AVEC UN ENCODEUR (RÉF. : 18970001).

DIMENSIONS :

CENTRALE (L X H X P) : 70 X 60 X 16 MM

LECTEUR (D X H X P) : 43 X 7 X 34 MM

MAINTENANCE DE LA CENTRALE :

- MÉMOIRE DE SAUVEGARDE DÉBROCHABLE : EN CAS DE REMPLACEMENT DE LA CENTRALE, AUCUNE PROGRAMMATION N'EST NÉCESSAIRE : LA MÉMOIRE DE L'ANCIENNE CENTRALE EN PANNE EST RACCORDÉE SUR LA NOUVELLE CENTRALE
- AUTODIAGNOSTIC PAR LED : LA MICRO-CENTRALE INDIQUE LA CAUSE DE SA MISE EN DÉFAUT
- BORNES DÉBROCHABLES POUR UN REMPLACEMENT FACILE

PRÉSENTATION DES BADGES :

- DES SACHETS DE TROIS BADGES PAR APPARTEMENT : CONDITIONNEMENT CONÇU POUR UNE DISTRIBUTION SIMPLIFIÉE AUPRÈS DES RÉSIDENTS
- TROIS COULEURS DE BADGE PAR SACHET : NOIR, BLEU, VERT
- IDENTIFICATION RAPIDE DU NUMÉRO DE SÉRIE GRAVÉ À L'ARRIÈRE DU BADGE

GESTION :

- LES BADGES FOURNIS DANS LE KIT SONT DÉJÀ PRÉPROGRAMMÉS
- 2 SOLUTIONS SONT POSSIBLES POUR RAJOUTER DES BADGES SUR LE SITE

A) LOCALEMENT : PAR L'INTERMÉDIAIRE DU BADGE MAÎTRE QUI PERMET DE FAIRE ENTRER LA CENTRALE EN MODE PROGRAMMATION

B) A DISTANCE : GRÂCE AU LOGICIEL GRATUIT "JEGÈREMARÉSIDENCE.COM". POUR FONCTIONNER,

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

LE LOGICIEL A BESOIN DU NUMÉRO DE LA CENTRALE
(INSCRIT AU DOS DU PRODUIT ET SUR UN CARTE
D'IDENTIFICATION PRÉSENTE DANS LE PACKAGING)
ET D'UN ENCODEUR USB (RÉFÉRENCE 18970001).
ATTENTION : LA GESTION SUR
JEGÈREMARÉSIDENCE.COM NE CONCERNERA QUE
LES NOUVEAUX BADGES

HOMOLOGATION

AGRÉE VIGIK PAR LA POSTE.
NUMÉROS DE RÉFÉRENCIEMENT VIGIK : MODULE
MS200401-01 SERRURE PS200401-01.

ACCESSOIRES

ALIMENTATION URMET CONSEILLÉ : 9000/230
BADGES SUPPLÉMENTAIRES : MEMOPROX (COULEUR
NOIRE), MEMOPROX

IF YOU LOVE YOUR BUILDING