

Kits carillons



KIT CARILLON RADIO AVEC FLASH

REF : 43551

MOBILE RADIO SANS FIL LIVRÉ AVEC ÉMETTEUR

Résumé

PORTÉE 500 M

Description

Caractéristiques

- **Dimensions (HxLxP) :** carillon 180 x 120 x 50 mm / émetteur 35 x 100 x 17 mm

- PORTÉE 500 MÈTRES EN CHAMPS LIBRE.
- FRÉQUENCE 868MHZ.
- 12 MÉLODIES SÉLECTIONNABLES.
- NIVEAU DE SONNERIE RÉGLABLE ET COUPURE VISUALISÉE PAR LED.
- PUISSANCE SONORE > 80 DB(A).
- CONFIGURATION ÉVOLUTIVE : PLUSIEURS ÉMETTEURS VERS UN RÉCEPTEUR, PLUSIEURS RÉCEPTEURS SUR UN ÉMETTEUR, PLUSIEURS RÉCEPTEURS ET ÉMETTEURS.
- ÉMETTEUR BOUTON POUSSOIR À PORTE ÉTIQUETTE IP 54.
- ENTRÉE CONTACT SEC POUR RÉEMPLOI D'UN POUSSOIR EXISTANT.
- ENTRÉE TENSION 8 À 12 VCC/CA, POUR MISE EN PARALLÈLE SUR SONNERIE EXISTANTE.
- INSTALLATION SUR PORTIER ET VIDÉOPORTIER 1+N, 4+N, BIBUS.
- FONCTION ALARME POUR APPEL MALADE.
- CONFORME AUX NORMES : EN300220, EN301489-1/-3, EN60950, EN60065.
- ALIMENTATION CARILLON : 4 PILES LR14 1,5V (PILES NON FOURNIES).
- ALIMENTATION ÉMETTEUR : 2 PILES LR03 1,5V FOURNIES.
- AUTONOMIE DES PILES : 5 ANS POUR 10 APPELS PAR JOUR.

ACCESSOIRES

- RÉCEPTEUR SUPPLÉMENTAIRE 500 MÈTRES AVEC FLASH RÉF. : 43559.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- EMETTEUR SUPPLÉMENTAIRE RÉF. : 43320.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 959 41 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE