

# Kits Villas



## KIT VIDÉO NOTE 2 - TRANSFERT D'APPEL SUR SMARTPHONE CALL ME INCLUS

REF : 1723/71W

LE KIT INTERPHONE, CONTRÔLE D'ACCÈS ET  
DOMOTIQUE COMPLET

### Résumé

RECEVEZ VOS APPELS SUR VOTRE SMARTPHONE

### Description

KIT VILLA INTERPHONE COULEUR MAIN LIBRE  
ÉVOLUTIF JUSQU'À 3 MONITEURS ET DEUX PLATINES  
MODULE DE TRANSFERT D'APPEL SUR SMARTPHONE  
INCLUS

COMMANDES DOMOTIQUE YOKIS INTÉGRÉES (8  
COMMANDES RADIO)

CONTRÔLE D'ACCÈS PAR BADGE INCLUS OU PAR  
CLAVIER (MODULE OPTIONNEL)

FONCTION VIDÉOSURVEILLANCE 4 CAMÉRAS  
MÉMOIRE D'IMAGE VIDÉO ET "POST-IT" AUDIO

LE KIT CONTIENT :

#### 1 MONITEUR + ÉTRIER DE FIXATION :

- MODÈLE MODO COULEUR MAINS-LIBRES EN ABS BLANC FINITION BRILLANTE.
- ÉCRAN TACTILE LCD COULEUR 7" (18 CM).
- ÉTRIER MÉTAL FOURNI POUR FIXATION MURALE AVEC AJUSTEMENT DE LA VERTICALITÉ.
- ENTRAXE DE FIXATION ADAPTÉ AU BOÎTIER Ø 60 MM.
- POSE EN SAILLIE. MONTAGE ENCASTRÉ AVEC KIT OPTIONNEL RÉF. 1723/60.
- MENU D'ACCÈS AUX RÉGLAGES ET À LA CONFIGURATION.
- MÉMOIRE VIDÉO DE 32 CLIPS DE 10 SECONDES SAUVEGARDANTE SUR MICRO SD.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- “POST-IT AUDIO” : ENREGISTREMENT ET ÉCOUTE D’UN MESSAGE INTERNE À DESTINATION DES RÉSIDENTS.
- RÉGLAGE DU NIVEAU DE LA SONNERIE + COUPURE AVEC SIGNALISATION LUMINEUSE.
- RÉGLAGE DE LUMINOSITÉ, CONTRASTE, COULEUR.
- 5 MÉLODIES AU CHOIX + 1 PERSONNALISANTE PAR L’UTILISATEUR.
- COMMANDES : OUVERTURE DE LA PORTE, OUVERTURE DU PORTAIL MOTORISÉ, ET 8 RADIOS (ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR, VOLANTS ROULANTS, ...), 6 SCÉNARIOS PERSONNALISABLES.
- VIDÉOSURVEILLANCE PERMETTANT D’AFFICHER LES IMAGES PROVENANT DE LA PLAQUE DE RUE ET DE 4 CAMÉRAS.
- VOYANTS DE FONCTION : COUPURE DE SONNERIE, PORTE OUVERTE, MESSAGES.
- BOUCLE MAGNÉTIQUE INTÉGRÉE. COMPATIBLE AVEC APPAREIL AUDITIF POUR MALENTENDANTS.
- 1 SORTIE POUR SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE OU CARILLON SANS FIL.
- 2 SORTIES SUR CONTACT SEC POUR COMMANDES SUPPLÉMENTAIRES.
- 1 SORTIE 12 VCC - 250 MA POUR ALIMENTATION D’UN DÉTECTEUR OU D’UNE CAMÉRA.
- 1 ENTRÉE POUR BRANCHEMENT D’UNE CAMÉRA DE SURVEILLANCE OU L’INTERFACE 4 CAMÉRAS.
- 1 ENTRÉE POUR BRANCHEMENT D’UNE DÉTECTEUR DE PRÉSENCE.
- 1 ENTRÉE BOUTON DE SONNERIE PORTE PALIÈRE.
- DIMENSIONS (HXLXP) : 142 X 202 X 22 MM.

#### 1 MODULE CALLME DE TRANSFERT D’APPEL SUR SMARTPHONE :

CONNEXION À LA BOX DE LA MAISON EN WIFI OU PAR CÂBLE RJ45.

FONCTIONNE AVEC L’APPLICATION GRATUITE ET SANS ABONNEMENT “URMET CALLME”, DISPONIBLE SUR ANDROÏD OU IOS.

PERMET DEPUIS VOTRE SMARTPHONE:

- VISUALISER VOTRE VISITEUR
  - CONVERSER AVEC LUI
  - OUVRIRE 2 ACCÈS (PAR EXEMPLE :UNE PORTE ET UN PORTAIL )
  - REFUSER L’APPEL
- VOUS POUVEZ ÉGALEMENT COMMUNIQUER ENTRE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

SMARTPHONES OU ENTRE LE MONITEUR ET LE SMARTPHONE.

LES APPELS PEUVENT ÊTRE TRANSFÉRÉS VERS 4 SMARTPHONES MAXIMUM.

- IL PREND LA PLACE D'UN MONITEUR DE L'INSTALLATION. MAXI 3 MONITEURS + LE TRANSFERT D'APPEL.
- APPEL VERS 4 SMARTPHONES MAXIMUM.
- CONNEXION À LA BOX DE LA MAISON EN WIFI OU PAR CÂBLE RJ45.
- ALIMENTÉ PAR LE BUS 48 VCC.
- INTERFACE ETHERNET : 10/100 MBPS.
- WIFI 2,4 GHZ (CONFORME À IEEE 802.11 B/G/N) AVEC ANTENNE INTERNE.
- ABSORPTION MAXIMALE : 200 MA.
- PUISSANCE ABSORBÉE EN FONCTIONNEMENT : 6 W MAXIMUM.
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -5 ÷ +45°C.
- HUMIDITÉ MAX. : 95% HR.
- BOÎTIER MODULAIRE RAIL DIN 8 MODULES.
- DIMENSIONS H X L X P : 90 X 140 X 60 MM.

#### **1 PLAQUE D'APPEL MIKRA :**

- MODULE D'APPEL EXTÉRIEUR POUR INSTALLATION 2 FILS VIDÉO.
- IP 45, IK 7. POSE EN SAILLIE. MONTAGE ENCASTRÉE AVEC LE KIT OPTIONNEL RÉF. 1723/50
- AVEC GROUPE PHONIQUE D'UNE PUISSANCE SUPÉRIEURE À 100 DB, CAMÉRA COULEUR + LEDS BLANCHES HAUTE LUMINOSITÉ ET TOUCHE D'APPEL LUMINEUSE.
- SIGNALISATION PAR LEDS ET TONALITÉS CONFORME À LA LOI ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES.
- ANGLE DE VUE HORIZONTAL : 113°, VERTICAL : 92°.
- FAÇADE EN ZAMAC GRIS.
- LECTEUR DE CONTRÔLE D'ACCÈS INTÉGRÉ. JUSQU'À 20 BADGES MÉMORISABLES.
- DIFFUSION D'UN MESSAGE D'ACCUEIL DES VISITEURS.
- RACCORDEMENT DU BOUTON POUSSOIR DE SORTIE.
- COMMANDE D'OUVERTURE DE LA SERRURE ÉLECTRIQUE DE PORTE PAR TENSION DE 12 V FOURNIE, TEMPORISABLE 1, 3, 6, 9 SECONDES.
- COMMANDE D'OUVERTURE DU PORTAIL MOTORISÉ PAR CONTACT SEC LIBRE DE POTENTIEL.
- DIMENSIONS (HXLXP) : 180 X 100 X 28 MM.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

### **1 ALIMENTATION :**

- ALIMENTATION : 230 V/34,5 VCC 50W. PROTECTION ÉLECTRONIQUE PAR PTC.
- PERMET D'ALIMENTER AU MAXIMUM 2 PLAQUES, 2 MONITEURS, 1 CAMÉRA, 1 DÉTECTEUR INFRA-ROUGE.
- BOÎTIER MODULAIRE RAIL DIN 6 MODULES.

### **1 COUPLEUR DE BUS 2 FILS :**

- PERMET DE CONNECTER UN BUS 2 FILS VERS LA PLAQUE ET UN BUS 2 FILS VERS LE MONITEUR PRINCIPAL ET LES ÉVENTUELS MONITEURS SECONDAIRES.
- BOÎTIER MODULAIRE RAIL DIN 2 MODULES.

### **5 BADGES DE COULEUR :**

- PRÉSENTÉS DEVANT LA PLAQUE DE RUE MIKRA, ILS COMMANDENT LA SERRURE ÉLECTRIQUE DE LA PORTE.
- OEILLET MÉTALLIQUE DE RENFORT, ÉTANCHE IP68, ANTICHOC IK8. RÉSISTANT AU LAVAGE EN MACHINE.
- FRÉQUENCE 13,56 MHZ.
- 5 COLORIS DIFFÉRENTS, UN POUR CHAQUE MEMBRE DE LA FAMILLE : JAUNE, VERT, KAKI, ROSE, TRANSPARENT.
- DIMENSIONS (LXHXP) : 50 X 35 X 7 MM.

### **2 PUCES DISCRÈTES ADHÉSIVES :**

- ELLES FONCTIONNENT COMME DES BADGES DE COULEUR.
- ELLES PEUVENT ÊTRE COLLER SUR TOUT SUPPORT : CARTE, TÉLÉPHONE PORTABLE,...

### **1 CARTE DE PROGRAMMATION :**

- PERMET DE VALIDER ET INVALIDER LES BADGES ET LES PUCES, PAR SIMPLE PRÉSENTATION DEVANT LA PLAQUE DE RUE MIKRA SANS DÉMONTAGE.

### **ACCESSOIRES**

- MONITEUR SUPPLÉMENTAIRE RÉF. 1723/73 OU 1723/97 ET SON ALIMENTATION 1723/22.
- BOÎTIER INTERFACE 2 PLAQUES DE RUE RÉF. 1723/51.
- BOÎTIER D'ENCASTREMENT ZAMAK POUR PLAQUE DE RUE RÉF. 1723/50.
- CAMÉRA COULEUR DE SURVEILLANCE EXTÉRIEURE AVEC LEDS INFRAROUGES POUR VISION NOCTURNE RÉF. CAM2.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- INTERFACE 4 CAMÉRAS DE SURVEILLANCE RÉF. 1723/69.
- DÉTECTEUR INFRAROUGE DE PRÉSENCE RÉF. DT12.
- LOT DE 5 BADGES + 1 PUCE ADHÉSIVE RÉF. 1723/102.
- CONTACT D'OUVERTURE DE PORTE RÉF. 10500.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile  
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex  
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • [info@urmet.fr](mailto:info@urmet.fr) • [www.urmet.fr](http://www.urmet.fr)

**urmet**  
FRANCE