Kits préprogrammés

KIT VIGIK 1 PORTE - 1 APPARTEMENT - AVEC 3 BADGES RÉSIDENTS PROGRAMMÉS

REF : 16090001

SIMPLIFIEZ-VOUS LE CONTRÔLE D'ACCÈS !

Résumé

KIT VIGIK 1 PORTE - 1 APPARTEMENT - AVEC 3 BADGES RÉSIDENTS PROGRAMMÉS

Description

KIT COMPOSÉ DE :

- 1 MICRO-CENTRALE DE CONTRÔLE D'ACCÈS VIT25M ET SA TÊTE DE LECTURE.
- 3 BADGES PROGRAMMÉS POUR L'APPARTEMENT.
- UN BADGE MAÎTRE DE PROGRAMMATION.

PRÉSENTATION DE LA MICRO-CENTRALE :
• CENTRALE AUTONOME 1 PORTE AGRÉÉE VIGIK.
• BORNIERS DÉBROCHABLES.
• DISTANCE CENTRALE-LECTEUR MAX: 2 M AVEC SYT 8/10È ET 30 M AVEC COAX 50 OHMS (TYPE RG58 C/U)
• SERVICES VIGIK PRÉPROGRAMMÉS.
• CAPACITÉ DE 100 SERVICES VIGIK.
• DATE, HEURE ET RELAIS PROGRAMMÉS.
• RELAIS NO/NF 5A.
• NÉCESSITE UNE ALIMENTATION 12VCA OU 11,5-25 VCC (ALIMENTATION CONSEILLÉE : 9000/230)
• SAUVEGARDE PAR PILE.
• GESTION EN LOCAL : 1500 CLÉS MEMOPROX.
• GESTION PAR INTERNET SANS DÉPLACEMENT AVEC UN ENCODEUR (RÉF. : 18970001).

DIMENSIONS :
CENTRALE (L X H X P) : 70 X 60 X 16 MM
LECTEUR (D X H X P) : 43 X 7 X 34 MM

Photos et caractéristiques sans contrat ni offre. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet FRANCE

MAINTENANCE DE LA CENTRALE :
- MÉMOIRE DE SAUVEGARDE DÉBROCHABLE : EN CAS DE REMPLACEMENT DE LA CENTRALE, AUCUNE PROGRAMMATION N'EST NÉCESSAIRE : LA MÉMOIRE DE L'ANCIENNE CENTRALE EN PANNE EST RACCORDÉE SUR LA NOUVELLE CENTRALE
- AUTO-DIAGNOSTIC PAR LED : LA MICRO-CENTRALE INDIQUE LA CAUSE DE SA MISE EN DÉFAUT
- BORNIERS DÉBROCHABLES POUR UN REMPLACEMENT FACILE

PRÉSENTATION DES BADGES :
- DES SACHETS DE TROIS BADGES PAR APPARTEMENT : CONDITIONNEMENT CONÇU POUR UNE DISTRIBUTION SIMPLIFIÉE AUPRÈS DES RÉSIDENTS
- TROIS COULEURS DE BADGE PAR SACHET : NOIR, BLEU, VERT
- IDENTIFICATION RAPIDE DU NUMÉRO DE SÉRIE GRAVÉ À L'ARRIÈRE DU BADGE

GESTION :
- LES BADGES FOURNIS DANS LE KIT SONT DÉJÀ PRÉPROGRAMMÉS
- 2 SOLUTIONS SONT POSSIBLES POUR RAJOUTER DES BADGES SUR LE SITE

A) LOCALEMENT : PAR L'INTERMÉDIAIRE DU BADGE MAÎTRE QUI PERMET DE FAIRE ENTRER LA CENTRALE EN MODE PROGRAMMATION

B) A DISTANCE : GRÂCE AU LOGICIEL GRATUIT "JEGÈREMARÉSIDENCE.COM". POUR FONCTIONNER, LE LOGICIEL A BESOIN DU NUMÉRO DE LA CENTRALE (INSCRIT AU DOS DU PRODUIT ET SUR UN CARTE D'IDENTIFICATION PRÉSENTE DANS LE PACKAGING) ET D'UN ENCODEUR USB (RÉFÉRENCE 18970001).

ATTENTION : LA GESTION SUR JEGÈREMARÉSIDENCE.COM NE CONCERNERA QUE LES NOUVEAUX BADGES.

HOMOLOGATION

AGRÉE VIGIK PAR LA POSTE.

Photos et caractéristiques sans contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

NUMÉROS DE RÉFÉRENCEMENT VIGIK : MODULE MS200401-01 SERRURE PS200401-01.

ACCESSOIRES

ALIMENTATION URMET CONSEILLÉ : 9000/230

BADGES SUPPLÉMENTAIRES : MEMOPROX (COULEUR NOIRE), MEMOPROX

Photos et caractéristiques sans contrat ni offre. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr