

Modems/routeurs



KIT MODEM AVEC CENTRALE 2 PORTES IPCV2083

REF : KGPRSV42P083

POUR MOYEN COLLECTIF - GRAND COLLECTIF

Résumé

KIT MODEM V4 + CENTRALE IPCV2083+ 1 T25VK2

Description

KIT PRÊT À POSER COMPRENANT:

- 1 MODEM DATA V4 AVEC 10 ANS DE COMMUNICATION (MISES À JOUR ILLIMITÉES) : RÉF.: 18971V410A
 - 1 CENTRALE 2 PORTES IPCV2083 DANS BOÎTIER EN ABS ET BOUTON JAUNE
 - 1 ALIMENTATION POUR MODEM AL12/5A
 - 1 ALIMENTATION POUR CENTRALE 8500/2
 - 1 TÊTE DE LECTURE T25VK2
- PRODUITS FABRIQUÉS EN FRANCE

Caractéristiques

- **Dimensions Centrale** : 70 x 70 x 20 mm
- **Dimensions Modem** : 91 x 154 x 34.5 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CENTRALE IPCV2083 :

- NOMBRE DE CLÉS MAX.: 5000
- NOMBRE DE SERVICES VIGIK : 200
- NOMBRE DE CENTRALES MAX. EN RÉSEAU : 4 PAR DÉFAUT, ET JUSQU'À 8 (VIA RÉF. EXT8IP).
- GESTION ET PROGRAMMATION À DISTANCE SUR LE SITE INTERNET VISIOSOFTWEB (WWW.VISIOSOFTWEB.COM)
- GESTION DES ÉVÉNEMENTS : 30 000 ÉVÉNEMENTS (SUR 30 JOURS MAXIMUM)
- TRANSFERT DES NOMS ET ACCÈS SUR PLATINE SANS LIGNE ADSL OU MODEM DATA V4 VIA MÉMOIRE MARRON (EN MODE CENTRALE NON CONNECTÉE)**
- COMPATIBLE AVEC TÊTE DE LECTURE 2 FILS T25VK2 EN CONTRÔLE D'ACCÈS UNIQUEMENT
- DISTANCE ENTRE CENTRALE ET TÊTE DE LECTURE: 100 MÈTRES

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- ALIMENTATION CENTRALE : 12/26 VCC, 0.5A

MODEM GPRS 18971V410A

- CARTE SIM PRÉ-MONTÉE DANS LE MODEM EST MULTI-OPÉRATEURS : ORANGE / SFR / BOUYGUES TELECOM
- RÉCEPTION OPTIMALE DU SIGNAL FRANCE MÉTROPOLITAINE ET DOM-TOM
- SÉLECTION AUTOMATIQUE DU MEILLEUR RÉSEAU DISPONIBLE SUR SITE
- CHANGEMENT AUTOMATIQUE DU RÉSEAU SI DÉFAILLANCE DU RÉSEAU INITIAL

FONCTIONNALITÉS

MODEM V4 18971V410A (SOUS WWW.VISIOSOFTWEB.COM)

- MISE À JOUR DES NOMS DES PLATINES DE RUE
- MISE À JOUR DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ DES BADGES DE CONTRÔLE D'ACCÈS (ANNULATION DE BADGES, CRÉATION/GESTION DE PASSES, ETC.)
- REMONTÉES DES ALARMES TECHNIQUES (PORTE FORCÉE, PERTE DE COMMUNICATION DU MATÉRIEL DE CONTRÔLE D'ACCÈS OU ALARMES DE MAINTENANCE VIA INTERFACE 10 ENTRÉES ANALOGIQUES (RÉF. : 16121010) OU 10 ENTRÉES TOR (RÉF. 16121011)
- OUVERTURE DE PORTE À DISTANCE
- CONSULTATION DES ÉVÉNEMENTS DES CENTRALES DE CONTRÔLE D'ACCÈS (ÉVÉNEMENTS MÉMORISÉS UNIQUEMENT).
- INSTALLATION INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE (IP67). INSTALLATION EXTÉRIEURE À PRIVILÉGIER.

COMPATIBILITÉ

- COMPATIBLE PLATINES 2VOICE
- NON COMPATIBLE AVEC OUTIL DE GESTION VISIOSOFT MONOPOSTE
- NON COMPATIBLE AVEC LES PLATINES RTC, E2W, FDI, BIBUS, ET HBS
- NON COMPATIBLE SARAH
- POSSIBILITÉ DE RELIER, PAR DÉFAUT, JUSQU'À 4 MODULES (CENTRALES / MODULE D'ALERTE) PAR MODEM V4.
- POUR RELIER JUSQU'À 8 MODULES, AJOUTER LA RÉF. EXT8IP.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

ACCESSOIRES

- BORNIERES DÉBROCHABLES

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 959 41 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE