


Micro-centrales HF



Caractéristiques

- Poids : 0,5kg

VITHF - MICRO CENTRALE HF 868 MHZ - 2 PORTES HF

REF : VITHF

2 MODES DE GESTION : EN AUTONOME SUR SITE OU SUR INTERNET VIA JE GÈRE MA RÉSIDENCE

Résumé

VITHF - MICRO CENTRALE HF 868 MHZ - 2 PORTES HF

Description

LA VITHF (19746) EST UNE CENTRALE 2 PORTES HF FONCTIONNANT AVEC LA FRÉQUENCE 868 MHZ. ELLE PERMET LA GESTION DES ACCÈS RÉSIDENTS DE 2 PORTES DE PARKING VIA DES TÉLÉCOMMANDES HF, AVEC POSSIBILITÉ D'AJOUTER UN LECTEUR DE PROXIMITÉ POUR GÉRER LA PORTE 1 VIA BADGES ÉGALEMENT (NON COMPATIBLE AVEC SERVICES VIGIK).

- RÉCEPTEUR RADIO 2 RELAIS (PORTE 1 QUI GÈRE HF/PROXIMITÉ RÉSIDENT* ET PORTE 2 : UNIQUEMENT HF)
- 2 RELAIS D'OUVERTURE PERMETTANT L'OUVERTURE DIFFÉRENCIÉE DE 2 ACCÈS PARKING
- S'UTILISE AVEC LES TÉLÉCOMMANDES 4 BOUTONS 868 MHZ, RÉF. MEMOBIP4B (19731)
- 2 MODES DE GESTION ET DE PROGRAMMATION DES TÉLÉCOMMANDES/BADGES AU CHOIX :
EN AUTONOME, SUR SITE (PAR TÉLÉCOMMANDE MAÎTRE À PROGRAMMER)
OU VIA LE LOGICIEL WEB GRATUIT "JE GÈRE MA RÉSIDENCE" (WWW.JEGEREMARESIDENCE.COM)
- CAPACITÉ 1500 TÉLÉCOMMANDES EN MODE AUTONOME
- CAPACITÉ 5000 TÉLÉCOMMANDES AVEC JE GÈRE MA RÉSIDENCE
- BORNIERES DÉBROCHABLES (BORNIERES DE BOUTONS DE SORTIE, BOUCLES MAGNÉTIQUES,

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

LECTEUR DE PROXIMITÉ, ALIMENTATION)
• VOYANTS DE PROGRAMMATION ET
D'ALIMENTATION
• FONCTION ANTI-PASSBACK (JUSQU'À 500
UTILISATEURS) VIA LE PARAMÉTRAGE DES SWITCHS
DIRECTEMENT SUR LA VITHF
• MÉMOIRE DE DONNÉES AMOVIBLE AVEC GAINÉ
THERMO. CONTIENT TOUTES LES DONNÉES DE LA
CENTRALE.

ELLE DOIT ÊTRE CONNECTÉE À LA VITHF POUR QUE
LA CENTRALE FONCTIONNE. EN CAS DE PANNE DE LA
MICRO CENTRALE, LA MÉMOIRE DE LA VITHF PEUT
ÊTRE UTILISÉE SUR UNE AUTRE CENTRALE VITHF (LA
NOUVELLE CENTRALE FONCTIONNERA ALORS
COMME L'ANCIENNE).

- UTILISATION INTÉRIEURE EXCLUSIVEMENT : IP20
- GESTION DES ÉVÉNEMENTS AVEC JE GÈRE MA
RÉSIDENCE (JUSQU'À 20000 ÉVÉNEMENTS)
- PILE COMPATIBLE : CR1225

DIMENSIONS (L X L X H): 120 X 100 X 45 MM

PRÉVOIR UNE ALIMENTATION 12-26 VCC. (RÉF.
8500/2)

COMPATIBLE AVEC L'ANTENNE DÉPORTÉE 868 MHZ,
RÉF. ANT/868 (13944)

* L'OUVERTURE DE LA PORTE 1 PEUT ÊTRE GÉRÉE VIA
UN LECTEUR DE PROXIMITÉ 2 FILS V2, NON INCLUS
AVEC LA VITHF, EX : RÉF. LEC/AL2FS (16482).
LES CARTES SERVICES VIGIK (EX : LA POSTE, EDF,
ETC.) NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC LA VITHF.

FABRIQUÉE EN FRANCE.

PATRIMOINE

PETIT COLLECTIF

TECHNOLOGIES

2 FILS - LECTURE ECRITURE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING