

Centrale

KIT ANTI-INTRUSION ZENO PRÉCONFIGURÉ

REF : 1051/908S

KIT PRÉCONFIGURÉ AVEC ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE OFFERTE À LA MISE EN SERVICE (30
MIN)

Résumé

LE NOUVEAU SYSTÈME ZENO EST LE CHOIX IDÉAL
POUR TOUS LES MILIEUX RÉSIDENTIELS. IL EST
BIDIRECTIONNEL, FLEXIBLE ET FACILE À INSTALLER.
LA CONNECTIVITÉ EST L'UN DES NOMBREUX ATOUTS
SÉCURITÉ DE ZENO : ENVOI D'ALARME VOCALE,
D'IMAGES, DE MAILS... SUPERVISION, ANTI-
BROUILLAGE ET MESURE DU SIGNAL SUR LE TERRAIN
CONSTITUENT LA BASE DE LA SÉCURITÉ DE ZENO.

Description

LE NOUVEAU SYSTÈME ZENO EST UN DISPOSITIF
ANTI-INTRUSION SANS FIL 4G. LE KIT ANTI-
INTRUSION ZENO EST COMPOSÉ DE :

LA CENTRALE ZENO AVEC CLAVIER ET SIRÈNE
INTÉGRÉS
UN DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR PRÉCONFIGURÉ
UN CONTACT MAGNÉTIQUE PRÉCONFIGURÉ
UNE TÉLÉCOMMANDE 4 BOUTONS PRÉCONFIGURÉ
UNE CARTE SIM PRÉPAYÉE 12 MOIS
UNE ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE 30 MINUTES
OFFERTE AU PROFESSIONNEL LORS DE LA MISE EN
SERVICE

**LE SYSTÈME ZENO EST PILOTABLE VIA L'APP YNO DE
YOKIS.**

IL EST AINSI POSSIBLE DE PILOTER LE SYSTÈME
ANTI-INTRUSION ZENO VIA L'APP SUR SMARTPHONE
OU TABLETTE YNO DE YOKIS ET DE REGROUPER AU
SEIN DE LA MÊME APPLICATION
L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTS DE VOTRE MAISON
CONNECTÉE. (ÉCLAIRAGE, DU CHAUFFAGE, DE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

L'ACCÈS, DES VOLETS ROULANTS, ETC.)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE EN
RADIOFRÉQUENCE 868 MHZ AVEC TOUS LES
DISPOSITIFS.

ALIMENTATION : 230 V

PORTÉE : 2 KM EN CHAMP LIBRE

BATTERIE DE SECOURS INTERNE RECHARGEABLE :

6 V NI-MH, 1100 MA/H

AUTONOMIE DE LA BATTERIE DE SECOURS : ENVIRON
15 HEURES

CAPACITÉ D'APPAIRAGE DE 50 DISPOSITIFS MAX

CAPACITÉ D'APPAIRAGE DE 6 DÉTECTEURS IR PHOTO
MAX

GESTION DE 3 ZONES + TOTAL

MAXIMUM 20 UTILISATEURS CONFIGURABLES
(CODES ET TÉLÉCOMMANDES)

MAXIMUM 10 CODES

D'ACTIVATION/DÉSACTIVATION/SEGMENTATION
CONFIGURABLES

HISTORIQUE : JUSQU'À 200 ÉVÈNEMENTS

ENREGISTREMENT DE 3 PHOTOS À CHAQUE
ÉVÈNEMENT D'ALARME

ACTIVATIONS/DÉSACTIVATIONS PAR
TÉLÉCOMMANDE, CLAVIER, SMARTPHONE, TABLETTE
ALARME COERCITION

ENVOI DES ALARMES/IMAGES, E-MAIL, SMS

**ATTENTION, LA CARTE SIM PRÉPAYÉE FOURNIE DANS
LE KIT PERMET UNE CONNEXION 4G ET VOCAL
(PILOTAGE DEPUIS APP À DISTANCE, ALERTES
NOTIFICATIONS, MAILS, APPELS VOCAUX ETC) MAIS
NE PERMET PAS L'ENVOI DE SMS.**

NOTIFICATIONS PUSH, PROTOCOLES CID ET SIA
CONTRÔLE À DISTANCE VIA L'APP (IOS ET ANDROID)
CYCLE DE 3 APPELS VOCAUX POUR CHAQUE NUMÉRO
ENREGISTRÉ (15 APPELS MAX)

CLAVIER ET ÉCRAN LCD INTÉGRÉS

MESURE DE RÉCEPTION SIGNAL SANS FIL ET 4G

DÉTECTION DES INTERFÉRENCES EN
RADIOFRÉQUENCE (ANTI-BROUILLAGE)

SIRÈNE INTÉGRÉE

NIVEAU SONORE DE LA SIRÈNE INTÉGRÉE : 95 DB @
1 M

TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT : DE -10 °C À
+45 °C

POIDS : 600 G

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

DIMENSIONS (L X H X P) : 260 X 180 X 43 MM
CONFORME À LA NORME EN 50131. DEGRÉ 2 -
CLASSE II

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 959 41 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE