

# **Aiko**

### MONITEUR AIKO NOIR

REF: 1716/1

EQUIPÉ DE LA BOUCLE MAGNÉTIQUE COMPATIBLE PROTHÈSE AUDITIVE AVEC POSITION T.

### Résumé

MONITEUR AIKO NOIR

## **Description**

#### MONITEUR + ÉTRIER DE FIXATION :

- MODÈLE AIKO COULEUR MAINS-LIBRES EN ABS NOIR FINITION BRILLANTE.
- ECRAN LCD COULEUR 4,3" (10,5CM).
- ÉTRIER MÉTAL FOURNI POUR FIXATION MURALE AVEC AJUSTEMENT DE LA VERTICALITÉ; ENTRAXE DE FIXATION ADAPTÉ AU BOÎTIER Ø 64 MM.
- RACCORDEMENT SUR BORNIER DÉBROCHABLE
- POSE EN SAILLIE. MONTAGE ENCASTRÉ AVEC KIT OPTIONNEL.
- MENU D'ACCÈS AUX RÉGLAGES.
- TOUCHES SENSITIVES.
- RÉGLAGE DU NIVEAU DE LA SONNERIE + COUPURE AVEC SIGNALISATION LUMINEUSE.
- RÉGLAGE DE LUMINOSITÉ, CONTRASTE, COULEUR.
- 4 MÉLODIES AU CHOIX POUR L'APPEL DEPUIS LA PLAQUE DE RUE OU LA PORTE PALIÈRE.
- 3 TOUCHES DE COMMANDE : OUVERTURE DE LA PORTE, OUVERTURE DU PORTAIL MOTORISÉ, APPEL GARDIEN.
- 1 TOUCHE DE FONCTION VIDÉOSURVEILLANCE PERMETTANT D'AFFICHER LES IMAGES PROVENANT DE LA PLAQUE DE RUE.
- 3 VOYANTS DE FONCTION : COUPURE DE SONNERIE, OUVERTURE DE PORTE AUTOMATIQUE, PORTE OUVERTE, .
- BOUCLE MAGNÉTIQUE INTÉGRÉE. COMPATIBLE AVEC APPAREIL AUDITIF POUR MALENTENDANTS.
- 1 SORTIE POUR SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE OU CARILLON SANS FIL 43410 ET 43305.
- 1 SORTIE POUR BRANCHER UN MONITEUR





#### SUPPLÉMENTAIRE.

- 1 ENTRÉE POUR BRANCHEMENT D'UN BOUTON DE SONNETTE PALIÈRE.
- DIMENSIONS (HXLXP): 160 X 130 X 28 MM.

#### **ACCESSOIRES**

- FAÇADE COLORIS BLEU RÉF.1716/51BU.
- FAÇADE COLORIS ROUGE RÉF.1716/51/R.
- FAÇADE COLORIS VERT RÉF.1716/51VT.
- FAÇADE COLORIS GRIS RÉF.1716/51GR.
- BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR MONITEUR AIKO RÉF. 1716/60.
- SUPPORT DE TABLE POUR MONITEUR AIKO RÉF. 1716/50.
- RÉPÉTITEUR D'APPEL SANS FIL AVEC FLASH RÉF. 43410.

#### **PATRIMOINE**

PETIT COLLECTIF - MOYEN COLLECTIF - GRAND COLLECTIF

#### **TECHNOLOGIES**

**OPEN** 

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

