

# Maintenance



## PLAQUE MIKRA 2 BOUTONS POUR KITS VILLAS

REF : 1723/12

PLAQUE DE RUE SECONDAIRE POUR KIT VILLA 2  
FAMILLES

### Description

PLAQUE D'APPEL MIKRA :

- MODULE D'APPEL EXTÉRIEUR POUR INSTALLATION 2 FILS VIDÉO.
- IP 45, IK 7. POSE EN SAILLIE. MONTAGE ENCASTRÉE AVEC LE KIT OPTIONNEL RÉF. 1723/50.
- NÉCESSITE L'INSTALLATION D'UN BOÎTIER INTERFACE 2 PLAQUES RÉF. 1723/51.
- AVEC GROUPE PHONIQUE D'UNE PUISSANCE SUPÉRIEURE À 100 DB, CAMÉRA COULEUR + LEDS BLANCHES HAUTE LUMINOSITÉ ET TOUCHE D'APPEL LUMINEUSE.
- ANGLE DE VUE HORIZONTAL : 113°, VERTICAL : 92°.
- FAÇADE EN ZAMAC GRIS.
- LECTEUR DE CONTRÔLE D'ACCÈS INTÉGRÉ. JUSQU'À 30 BADGES MÉMORISABLES.
- DIFFUSION D'UN MESSAGE D'ACCUEIL DES VISITEURS.
- RACCORDEMENT DU BOUTON POUSSOIR DE SORTIE.
- COMMANDE D'OUVERTURE DE LA SERRURE ÉLECTRIQUE DE PORTE PAR TENSION DE 12 V FOURNIE, TEMPORISABLE 1, 3, 6, 9 SECONDES.
- COMMANDE D'OUVERTURE DU PORTAIL MOTORISÉ PAR CONTACT SEC LIBRE DE POTENTIEL.
- DIMENSIONS (HXLXP) : 180 X 100 X 28 MM.

### ACCESSOIRES

- MODULE CLAVIER À CODES RÉF. 1723/46.
- BOÎTIER INTERFACE 2 PLAQUES DE RUE RÉF. 1723/51.
- BOÎTIER D'ENCASTREMENT ZAMAK POUR PLAQUE DE RUE RÉF. 1723/50.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING