Autres

INTERFACE 2G AVEC ANTENNE POUR CENTRALE MP3000

REF : IT3000-2G

Résumé

L'INTERFACE DE COMMUNICATION IT3000-2G RELIE LA CENTRALE MP3000 AU RÉSEAU GSM/GPRS, CE QUI PERMET D'ENVOYER DES APPELS VOCAUX, DES SMS ET DES PROTOCOLES NUMÉRIQUES AUX CENTRES DE SURVEILLANCE.

Description

L'INTERFACE 2G PERMET L'ENVOI DE MESSAGES VOCAUX ET/OU SMS ET LE TRANSFERT D'ÉVÉNEMENTS EN MODE DONNÉES.
PLUG&PLAY SUR LA CARTE DE LA CENTRALE MP3000
EMPLACEMENT POUR NANO-SIM
ANTENNE FOURNIE POUR UTILISATION AVEC CENTRALE EN BOÎTE PLASTIQUE
FONCTION RECHERCHE DU MEILLEUR OPÉRATEUR
FONCTION DÉTECTION JAMMING
CONNECTEUR D'ANTENNE INTERCHANGEABLE, TYPE SMA
CONFORME À LA NORME EN50136-2 SP2-SP4 DP1-DP2

Caractéristiques

- **Tension nominale d'alimentation :** 13,8 Vcc
- **Tension de fonctionnement :** 10 à 14,5 Vcc
- **Courant absorbé nominal :** en Veille 10 mA (13,8 Vcc) / en Transmission 200 mA (13,8 Vcc)
- **Fréquence Quadri-bande :** 850/900/1800/1900 MHz
- **Transmission de données GPRS :** 42,8 Kbps
- **Format carte SIM :** Nano-SIM
- **Dimensions (L x H) :** 40 x 70 mm

Photos et caractéristiques sans contrat ni offre. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr