Gamme MP3000

KIT CENTRALE HYBRIDE 100 POINTS AVEC CLAVIER

REF : KT3100

Résumé

KIT ALARME ANTI-INTRUSION COMPOSÉ D'UNE CENTRALE MULTIFONCTION HYBRIDE MP3100 ET D'UN CLAVIER KP3000-D. CONNEXION LAN NATIVE.

Description

CENTRALE POUR INSTALLATION D'ALARME, DE DOMOTIQUE ET DE VIDÉOSURVEILLANCE, IDÉALE POUR LES APPLICATIONS EN MILIEU RÉSIDENTIEL, PRIVÉ, COMMERCIAL OU PUBLIC.
STRUCTURE ÉVOLUTIVE AVEC ARCHITECTURE BUS, CONNEXION LAN NATIVE AVEC LA POSSIBILITÉ D'AJOUTER DES MODULES DE COMMUNICATION OPTIONNELS (2G, 4G, RTC, WIFI OU ZIGBEE).
CONÇUE POUR GARANTIR UNE GRANDE FACILITÉ DE MISE EN SERVICE ET UNE SOUPLESSE D'INSTALLATION.

CONTENU DU KIT :
1 CENTRALE MP3100, 100 POINTS, LIVRÉE DANS SON COFFRET PLASTIQUE ET ALIMENTATION 1,5A
1 CLAVIER SUR BUS KP3000-D

CARACTÉRISTIQUES DE LA CENTRALE MP3100 :
6 ENTRÉES + 2 POINTS « PRIO » + 1 ENTRÉE SABOTAGE (24H)
2 SORTIES : 1 RELAIS + 1 COLLECTEUR OUVERT
1 SORTIE + SR POUR ALIMENTATION DE DISPOSITIFS AUTO-ALIMENTÉS
1 BUS RS485
PORTS DISPONIBLES : 1 PORT LAN + 1 PORT USB TYPE B
PARTITIONNEMENT JUSQU'À 16 SECTEURS
SERVEUR WEB INTÉGRÉ

Caractéristiques

- **Nombre de points (entrée/sortie) gérables par le système :** 100
- **Gestion par scénarios :** max 40
- **N. maximal d'événements dans la mémoire :** 4000
- **N. maximal d'utilisateurs, clés :** 150/150
- **Alimentateur switching :** 1,5A
- **Accumulateur pouvant être logé :** 12Vcc, 7Ah/9Ah
- **Dimensions centrale (H x L x P) :** 238 x 340 x 90 mm
- **Dimensions clavier (L x H x P) :** 151 x 125 x 29 mm
- **Certification EN50131-3-6 :** Degré 2 Classe II
- **Certification EN50136 :** SP6, DP2

Photos et caractéristiques sous contrat sous réserves. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

CONNEXION LAN NATIVE
CENTRALE EXTENSIBLE 2G, 4G, RF, ZIGBEE ET WIFI VIA CARTES D'EXTENSIONS
POSSIBILITÉ DE MISE À JOUR DU SYSTÈME À DISTANCE
ENVOI D'ALERTES ET NOTIFICATIONS PAR MESSAGES VOCAUX (TTS), SMS, NOTIFICATIONS PUSH, EMAILS
COMPATIBLES AVEC LES CAMÉRAS ELKRON, URMET, HIKVISION, DAHUA, ET LE PROTOCOLE ONVIF

CARACTÉRISTIQUES DU CLAVIER :
CLAVIER AVEC ÉCRAN LCD POUR CENTRALES SÉRIE MP3000
ÉCRAN 2 X 16 AVEC RÉGLAGE DU CONTRASTE ET DE LA LUMINOSITÉ
9 LED DE SIGNALISATION
7 TOUCHES DE NAVIGATION MENU
12 TOUCHES ALPHANUMÉRIQUES DONT 3 POUR LA COMMANDE ALARME D'INCENDIE, DE SECOURS ET DE PANIQUE
2 POINTS PRIO (ENTRÉE/SORTIE) EMBARQUÉS
CERTIFICATION EN50131 DEGRÉ 2 CLASSE II

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES :
LA CENTRALE NÉCESSITE UNE BATTERIE UPS1270GB POUR FONCTIONNER (NON FOURNIE)
DÉCOUVRIR LA MP3000

Photos et caractéristiques sous contrat sous réserves. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr