

Kits IP et wifi



KIT VIDÉO IP WIFI AVEC 2 CAMÉRAS

REF : 1098/820

EN REMPLACEMENT DE LA RÉF. 1098/800

Résumé

KIT NVR WIFI 8 CANAUX. CAMÉRA IP66, POUR UN USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Caractéristiques

- **Poids** : 1.4 Kg
- **Dimensions (LxHxP)** : 300x48x208 mm

Description

LE KIT COMPREND 1 NVR WI-FI + 2 CAMÉRAS BULLET 2M IP 1099/218 - AVEC OBJECTIF FIXE DE 3,6 MM (ALIM. 12VCC INCLUSE)

*CAMÉRA IP66, CONVIENT À UN USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES ENREGISTREUR KIT WIFI 1098/820-DA

FORMATS DE COMPRESSION VIDÉO : H.264/H265+

ENTRÉES/SORTIES VIDÉO : 8CH WIFI 1920X1080 (FULL HD) / 1 CH SORTIE VIDÉO HDMI

FRAME RATE : MAX 120FPS@1080P

MAINSTREAM (FLUX PRINCIPAL) : MAX 15FPS@1080P PAR CANAL

SUBSTREAM (FLUX SECONDAIRE) : MAX 15 FPS À 640X360 PAR CANAL

RÉSOLUTION D'ENREGISTREMENT : MAX 15 FPS À 1080P PAR CANAL

PERFORMANCES LIVE & PLAYBACK 1080P: 8CH SANS REAL-TIME

MODALITÉ D'ENREGISTREMENT : TOUJOURS / TEMPORISÉ / MANUEL / DÉTECTION MOUVEMENT ET PIR

LARGEUR BANDE ENREGISTREMENT : JUSQU'À 12 MBPS (8 CANAUX SIMULTANÉMENT, MAX 1,5 MBPS PAR CANAL)

MÉMOIRE BACKUP VIDÉO :

- 1 SATA HDD (1000 GO)

- DISPOSITIF USB EXTERNE / E-SATA / RÉSEAU (NAS) (DROPBOX, GOOGLE DRIVE, FTP, UNIQUEMENT POUR

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

L'IMAGE D'ALARME ET L'ÉVÉNEMENT VIDÉO
MODALITÉ DE REPRODUCTION : PLAY / SLOW / FWD /
PHOTOGRAMME
INTERFACE INTERNET / CLIENT MULTILINGUE :
- SYSTÈME PC (SELON VERSION) : WINDOWS® OU
MAC OS (SELON VERSION)
- LOGICIEL MOBILE POUR LES PLATEFORMES IOS &
ANDROID
- NAVIGATEUR WEB (SELON VERSION) : MICROSOFT
INTERNET EXPLORER, MOZILLA FIREFOX, OU
SAFARI®
TYPE D'ALARME : MOUVEMENT / PIR / PERTE VIDÉO
/ ESPACE HD / PANNE HD
PDA SOFTWARE MOBILE : URMET IUVS (IOS,
ANDROID)
LOGEMENT CARTE SD INTERNE
PORTS USB 2.0 POUR LA SAUVEGARDE, LA MISE À
JOUR ET L'OPTION À L'AIDE D'UNE SOURIS
SAUVEGARDE SUR USB 2.0 À PARTIR DU PANNEAU
AVANT (CLÉ USB OU DISQUE DUR)
ETHERNET : 1 RJ45 10/100 BASE-T
FONCTION P2P DISPONIBLE POUR URMET UVS PRO
CLIENT ET MOBILE URMET IUVS PRO
FONCTION RTSP
DISTANCE DE TRANSMISSION WIFI 50 M (INTERNE) /
200 M (EXTERNE)
CONSOMMATION DE PUISSANCE : MAX. 3.9W
ALIMENTATION 12 VCC / 2 A

ACCESSOIRES :

- CAMÉRA SUPPLÉMENTAIRE 1099/218 (AVEC ALIMENTATION INCLUSE)
- ALIMENTATION 1092/801
- BOÎTE DE JONCTION : 3000/108 (EN UTILISANT LES TROUS NUMÉROTÉS "1")

IF YOU LOVE YOUR BUILDING