

Carillons

KIT CARILLON ENFICHABLE AVEC FLASH 250 M

REF : 43310

ENFICHABLE SUR PRISE SECTEUR.

Résumé

KIT CARILLON ENFICHABLE AVEC FLASH 250 M

Description

- CARILLON MOBILE RADIO SANS FIL LIVRÉ AVEC UN ÉMETTEUR.
- FRÉQUENCE 868MHZ. PORTÉE 250 MÈTRES EN CHAMPS LIBRE.
- BASE EN ABS BLANC ET DÉCOR ALUMINIUM.
- 6 MÉLODIES SÉLECTIONNABLES ET FLASH INTÉGRÉ 500MJ.
- COUPURE DE SONNERIE.
- PUISSANCE SONORE : 82 DB(A).
- CONFIGURATION ÉVOLUTIVE : PLUSIEURS ÉMETTEURS VERS UN RÉCEPTEUR, PLUSIEURS RÉCEPTEURS SUR UN ÉMETTEUR, PLUSIEURS RÉCEPTEURS ET ÉMETTEURS.
- ÉMETTEUR BOUTON POUSSOIR À PORTE ÉTIQUETTE IP 54.
- ENTRÉE CONTACT SEC POUR RÉEMPLOI D'UN POUSSOIR EXISTANT.
- ENTRÉE TENSION 8 À 12 VCC/CA, POUR MISE EN PARALLÈLE SUR SONNERIE EXISTANTE, INSTALLATION SUR PORTIER ET VIDÉOPORTIER 1+N, 4+N ET E2W.
- FONCTION ALARME POUR APPEL MALADE.
- CONFORME AUX NORMES : EN300220, EN301489-1/-3, EN60950, EN60065.
- ALIMENTATION CARILLON : 230VCA.
- ALIMENTATION ÉMETTEUR : 2 PILES LR03 1,5V FOURNIES.
- AUTONOMIE DES PILES : 5 ANS POUR 10 APPELS PAR JOUR.

Caractéristiques

- Poids : 0,3kg



IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- DIMENSIONS (HXLXP) : CARILLON 126 X 60 X 45 MM
/ ÉMETTEUR 35 X 96 X 16 MM.

ACCESSOIRES

- RÉCEPTEUR SUPPLÉMENTAIRE AVEC FLASH RÉF. :
43311.

- ÉMETTEUR 500 M SUPPLÉMENTAIRE RÉF. : 43320.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING