

Miro



MONITEUR BIBUS MAINS-LIBRES

REF : 1750/4

MONITEUR MAINS-LIBRES COULEUR AVEC BOUCLE
MAGNÉTIQUE

Description

MONITEUR + ÉTRIER DE FIXATION :

- MODÈLE MIRO COULEUR MAINS-LIBRES EN ABS BLANC FINITION BRILLANTE.
- ECRAN LCD COULEUR 4,3" (10,5CM). FORMAT 16:9.
- ÉTRIER MÉTAL FOURNI POUR FIXATION MURALE AVEC AJUSTEMENT DE LA VERTICALITÉ; ENTRAXE DE FIXATION ADAPTÉ AU BOÎTIER Ø 64 MM.
- RACCORDEMENT SUR BORNIER DÉBROCHABLE
- POSE EN SAILLIE. MONTAGE ENCASTRÉ AVEC KIT OPTIONNEL.
- RÉGLAGE DU NIVEAU DE LA SONNERIE + COUPURE AVEC SIGNALISATION.
- RÉGLAGE DE LUMINOSITÉ, ET COULEUR.
- 5 MÉLODIES AU CHOIX POUR L'APPEL DEPUIS LA PLAQUE DE RUE OU LA PORTE PALIÈRE.
- 2 TOUCHES DE COMMANDE LUMINEUSES :
OUVERTURE DE LA PORTE,
ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA
COMMUNICATION.
- 4 TOUCHES DE COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE :
OUVERTURE DU PORTAIL MOTORISÉ, APPEL DU
GARDIEN ET 2 TOUCHES LIBRES AVEC SORTIES SUR
UN CONTACT SEC NO.
- FONCTION VIDÉOSURVEILLANCE PERMETTANT
D'AFFICHER LES IMAGES PROVENANT DE LA PLAQUE
DE RUE.
- 2 VOYANTS DE FONCTION : COUPURE DE SONNERIE,
OUVERTURE DE PORTE AUTOMATIQUE, PORTE
OUVERTE.
- BOUCLE MAGNÉTIQUE INTÉGRÉE. COMPATIBLE
AVEC APPAREIL AUDITIF POUR MALENTENDANTS.
- 1 SORTIE POUR SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE OU
CARILLON SANS FIL 43300 ET 43305.
- 1 SORTIE POUR BRANCHER UN MONITEUR

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

SUPPLÉMENTAIRE.

- 1 ENTRÉE POUR BRANCHEMENT D'UN BOUTON DE SONNETTE PALIÈRE.
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -5 À + 45°C.
- DIMENSIONS (HXLXP) : 130 X 160 X 26 MM.

ACCESSOIRES

- BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR MONITEUR MIRO RÉF. 1750/60.
- SUPPORT DE TABLE POUR MONITEUR MIRO RÉF. 1750/52.
- SUPPORT MURAL ORIENTABLE RÉF. 93150010.
- RÉPÉTITEUR D'APPEL SANS FIL AVEC FLASH RÉF. 43300.
- RÉPÉTITEUR FILAIRE RÉF 1072/59.

PATRIMOINE

PETIT COLLECTIF - MOYEN COLLECTIF - GRAND COLLECTIF

TECHNOLOGIES

OPEN

IF YOU LOVE YOUR BUILDING