

Accessoires Note 2 et Note 2 ERP



PLAQUE DE RUE MIKRA

REF : 1723/11

PLAQUE DE RUE SECONDAIRE POUR KIT NOTE 2

Résumé

PLAQUE DE RUE SECONDAIRE ANTIVANDALE POUR
KIT NOTE 2/ KIT NOTE 2 ERP OU KIT NOTE 2 WIFI

Description

PLAQUE D'APPEL MIKRA :

- MODULE D'APPEL EXTÉRIEUR POUR INSTALLATION 2 FILS VIDÉO.
- IP 55, IK 7. POSE EN SAILLIE. MONTAGE ENCASTRÉE AVEC LE KIT OPTIONNEL RÉF. 1723/50.
- NÉCESSITE L'INSTALLATION D'UN BOÎTIER INTERFACE 2 PLAQUES RÉF. 1723/51.
- AVEC GROUPE PHONIQUE D'UNE PUISSANCE SUPÉRIEURE À 100 DB, CAMÉRA COULEUR + LEDS BLANCHES HAUTE LUMINOSITÉ ET TOUCHE D'APPEL LUMINEUSE.
- SIGNALISATION PAR LEDS ET TONALITÉS CONFORME À LA LOI ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES.
- ANGLE DE VUE HORIZONTAL : 113°, VERTICAL : 92°.
- FAÇADE EN ZAMAC GRIS.
- LECTEUR DE CONTRÔLE D'ACCÈS INTÉGRÉ. JUSQU'À 20 BADGES MÉMORISABLES.
- DIFFUSION D'UN MESSAGE D'ACCUEIL DES VISITEURS.
- RACCORDEMENT DU BOUTON POUSSOIR DE SORTIE.
- COMMANDE D'OUVERTURE DE LA SERRURE ÉLECTRIQUE DE PORTE PAR TENSION DE 12 V FOURNIE, TEMPORISABLE 1, 3, 6, 9 SECONDES.
- COMMANDE D'OUVERTURE DU PORTAIL MOTORISÉ PAR CONTACT SEC LIBRE DE POTENTIEL.
- DIMENSIONS (HXLXP) : 180 X 100 X 28 MM.

ACCESSOIRES

- MODULE CLAVIER À CODES RÉF. 1723/46.
- BOÎTIER INTERFACE 2 PLAQUES DE RUE RÉF.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

1723/51.

• BOÎTIER D'ENCASTREMENT ZAMAK POUR PLAQUE
DE RUE RÉF. 1723/50.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE