

Kits interphones audio



Caractéristiques

- **Poids :** 1,4kg

KIT AUDIO 2 FILS MAINS-LIBRES

REF : 1122/61

KIT AUDIO UTOPIA MIKRA / POSE EN SAILLIE /
CÂBLAGE 2 FILS

Résumé

KIT VILLA AUDIO 2 FILS MAINS-LIBRES

Description

LE KIT COMPORTE :

- 1 POSTE UTOPIA MAINS-LIBRES :
 - POSTE ÉLECTRONIQUE POUR INSTALLATION 2 FILS NON POLARISÉS.
 - BASE EN ABS BLANC FINITION SATINÉE POUR FIXATION MURALE (CHEVILLES ET VIS FOURNIES).
 - POINTS DE FIXATION PERMETTANT UN AJUSTEMENT DE LA VERTICALITÉ.
 - EQUIPÉ DU HAUT-PARLEUR D'ÉCOUTE ET DE SONNERIE, AINSI QUE DU MICRO.
 - UNE TOUCHE D'OUVERTURE DE PORTE EN ABS BLANC FINITION LISSE.
 - UNE TOUCHE 2ÈME COMMANDE DISPONIBLE SANS AJOUT DE FIL (POUR MOTORISATION DE PORTAIL PAR EXEMPLE).
 - UNE TOUCHE DE PRISE DE LIGNE ET FIN DE COMMUNICATION.
 - RÉGLAGE DE VOLUME D'APPEL INTÉGRÉ ET ACCESSIBLE PAR L'UTILISATEUR À 3 POSITIONS : FORT-MOYEN-COUPURE.
 - SIGNALISATION DE LA COUPURE PAR UN TÉMOIN ROUGE.
- 4 POSTES SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS EN PARALLÈLE DU POSTE PRINCIPAL SANS AJOUT D'ALIMENTATION.
- VOYANT DE SIGNALISATION PORTE OUVERTE/FERMÉE (NÉCESSITE 2 FILS SUPPLÉMENTAIRES).
- CHOIX DU MODE DE FONCTIONNEMENT : FULL

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

DUPLEX OU SIMPLEX.

- 2 MÉLODIES D'APPEL AU CHOIX.
- DIMENSIONS (HXLXP) : 195 X 90 X 40 MM.

1 PLAQUE D'APPEL MIKRA

- MODULE D'APPEL EXTÉRIEUR POUR INSTALLATION 2 FILS AUDIO.
- ALUMINIUM IP 44 ET IK7
- ÉQUIPÉ DU GROUPE PHONIQUE ET D'UNE TOUCHE D'APPEL LUMINEUSE.
- RACCORDEMENT DU BOUTON POUSSOIR DE SORTIE POUR LA COMMANDE DE GÂCHE.
- RACCORDEMENT DU BOUTON POUSSOIR DE SORTIE POUR LA 2ÈME COMMANDE.
- COMMANDE D'OUVERTURE DE PORTE PAR TENSION DE 12 V.
- 2ÈME COMMANDE SUR RELAIS À CONTACT NO 1A/120VAC.
- DIMENSIONS (HXLXP) : 185 X 99 X 24 MM.

1 ALIMENTATION

- TRANSFORMATEUR 230V/12V-1,1A.
- BOÎTIER MODULAIRE RAIL DIN 3 MODULES.
- PROTECTION ÉLECTRONIQUE PAR PTC.

ACCESSOIRES

- POSTE SUPPLÉMENTAIRE UTOPIA (4 MAXI PAR INSTALLATION) RÉF. : 1122/62.
- SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE (1 PAR INSTALLATION) RÉF. : 9854/41.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING